
FICHE TECHNIQUE
TLKR - T50



TLKR™ T50









ALLEZ PLUS LOIN

COMMUNIQUEZ EN WEEK-END ET EN VACANCES

Profitez des grands espaces et restez en contact grâce au solide et élégant TLKR T50. Qu'il s'agisse d'une courte excursion d'une journée, d'une randonnée ou d'un week-end en pleine nature, le TLKR T50 rechargeable vous permet de communiquer à distance maximale de 6 km*.



CARACTÉRISTIQUES DU T50

- Radios PMR446 sans licence
- Portée jusqu'à 6 km
- Appels gratuits
- Batteries NiMH rechargeables (fournies)
- 8 canaux + 121 codes
- Balayage/suivi
- 5 sonneries
- Surveillance de l'environnement













GÉNÉRALES

Nom	TLKR-T50
Couleur	Blanc/gris
Bande de fréquence	PMR446
Puissance d'émission	500 mW
Largeur de bande	12,5 KHz
Canaux	8
Poids	103 g (sans batteries)
Portée	Jusqu'à 6 km*
Dimensions L x P x H	5,5 x 16,5 x 3,0 cm

CONTENU DE LA BOÎTE

- Deux radios
- Deux clips ceinture
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

MÉCANIQUES

- 8 canaux + 121 Codes
- Écran LCD à rétro-éclairage
- Verrouillage du clavier
- Témoin de batterie
- Clip ceinture
- Prise 9 V
- Puissance de transmission 500 mW

FONCTIONS

- Balayage
- VoX
- Suppression automatique des bruits
- Suivi du canal
- Temporisateur
- Surveillance de l'environnement
- Arrêt automatique

ALERTES

- 5 sonneries
- Sons du clavier
- Signal/bip de confirmation d'établissement de la communication

CHARGEMENT

- Adaptateur CA
- Alimentation : Batteries rechargeables NiMH (fournies)
- 4 batteries alcalines AAA (non fournies)

AUTONOMIE DE LA BATTERIE (TYPE)

Batteries NiMH (non fournies), environ 16 heures

* En fonction du relief et des conditions climatiques

CONTENU DE LA BOÎTE

2 RADIOS T50


ADAPTATEUR SECTEUR

2 CLIPS CEINTURE

MODE D'EMPLOI

2 JEUX DE BATTERIES RECHARGEABLES






POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE WEB À L'ADRESSE :
WWW.MOTOROLASOLUTIONS.COM/WALKIE-TALKIE



Distribué par :



*La portée de communication indiquée est basée sur un test réalisé en zone dégagée et dans des conditions optimales d'utilisation. La portée réelle dépendra du relief et des conditions climatiques et sera souvent inférieure à la portée maximum. Plusieurs facteurs peuvent affecter la portée réelle, notamment le relief, les conditions climatiques, les interférences électromagnétiques et les obstacles.



TLKR-T50_REDDOT_SPECSHEET_FRA_(05/13)

